




# SCANNER

P/NO.: 276-1110100-1

## 快速安装指南 (简体中文)


### 原厂附件



1. 扫描仪
2. USB连接线
3. 交流变压器
4. 快速安装指南
5. 驱动安装光盘 (选配)

### 安装与设定扫描仪

#### 第一步、解除扫描仪安全保护锁



此扫描仪设计有安全保护锁，确保在运输过程中扫描头的安全。在您连接和安装扫描仪之前，请务必先解除您扫描仪上的安全保护锁。

将位于扫描仪机体下的保护锁向背面面板的方向推以解除扫描仪上的安全保护锁。

#### 第二步、连接您的扫描仪和计算机



1. 将交流变压器插入扫描仪的电源接口。
2. 将电源线的另一端插入标准交流电源插座。
3. 将USB连接线的方形接头插入扫描仪后方的USB端口。
4. 将此USB连接线另一端的长方形接头插入计算机主机后方的USB端口。
5. 如您欲将扫描仪连接到USB集线器使用，先确认集线器已连接到计算机USB端口，接着再将扫描仪连接到USB集线器上。

#### 第三步、安装软件



注意

并非所有型号均提供驱动安装光盘，您可从本公司官网页面  
**http://bjxit.com.cn/support**，  
输入产品型号后下载最新版本驱动程序，遵循屏幕上的指示，安装扫描仪所需的所有程序。

1. 按下扫描仪上的电源开关开启扫描仪。
2. 假如您计算机的USB部分功能正常，计算机会自动检测到有新的设备连接到USB端口，屏幕上会出现“发现新硬件”的窗口画面。



如果您在计算机关机时，接上扫描仪，打开计算机进入窗口时，也会出现“发现新硬件”画面。

#### 3. Windows 7用户：

当安装光盘是给多种机型使用时

- a. 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，在随后出现的“自动播放”窗口中点击“运行install.exe”。
- b. 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接着按照弹出的安装讯息进行安装。
- c. 在“设备管理器”窗口中，把鼠标光标移到“其它设备”项目下的此扫描仪旁并单击右键，接着从弹出的快捷菜单中点击“更新驱动程序软件”。在打开的窗口中点选“浏览计算机以查找驱动程序软件”，接着点击“浏览”按钮。
- d. 在打开的“浏览文件夹”窗口中，选取内含此扫描仪驱动程序的文件夹或光驱，并接着点击“确定”按钮以返回前一个窗口。点击“下一步”按钮，如果“Windows安全”窗口出现，点选“始终安装此驱动程序软件”，接着点击“浏览”按钮。

当安装光盘是给单一机型使用时

- a. 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，在随后出现的“自动播放”窗口中点击“运行install.exe”。
- b. 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接下来请跳至步骤5。

#### 4. Windows 8 / 10 / 11用户：

- a. 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，点击弹出的通知讯息，然后在弹出的窗口中点击“运行 install.exe”。如果错过弹出的通知讯息，请退出并重新插入驱动安装光盘。
  - b. 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接下来请跳至步骤5。
5. 遵循屏幕上的指示，安装扫描仪所需的所有程序。如果精灵对话框跳出的话，按“下一步”按钮，接着在“Windows安全”窗口中点选“始终安装此驱动程序软件”，然后在精灵对话框中按“完成”按钮。
6. 待软件安装完毕后，关掉所有开启的程序，点击“完成”按钮重新启动计算机。



信息

请将驱动安装光盘存放妥当，以备将来您可能需要安装驱动程序和软件时使用。

### 扫描仪安全保护锁



警告

当您需要搬动扫描仪，请务必先将扫描仪恢复到上锁的状态，避免扫描仪受到损坏。



#### 始终锁定模式

您在运输或旅行时，此模式可将您的扫描仪保持在上锁状态以保护光学组件。将扫描仪设定在此模式时，扫描仪将无法运作。将位于扫描仪机体下的保护锁向状态指示灯的方向推以锁上扫描仪上的安全保护锁。

### 放置书本或稿件



1. 掀开扫描仪的盖板，将书本或稿件面朝下放到玻璃平台上，并将书本或稿件顶侧左方对齐箭头图标。
2. 轻轻盖回盖板。

### 用扫描仪按键或华科益书扫软件来完成扫描

您所购买的扫描仪上设计有五个功能按键，利用这些功能按键可使扫描工作更加快捷地完成，从而提高工作效率。扫描仪面板上的按键将会行使跟华科益书扫软件相同的功能。您可以用华科益书扫软件为扫描仪控制面板上每个功能按键的进行设置。华科益书扫软件提供您最便捷的方式调用常用的扫描功能。当您需要重复使用相同的设置重复扫描并送到相同的目标程序时，这些功能则相当有用。

#### 设定按键的设置

在您使用扫描仪按键进行第一次扫描时，建议您先根据您的需要和喜好设定按键的设置。有三种方法来打开和查看华科益书扫软件的设定窗口：

- 按下扫描仪控制面板上的Preview按键。
- 双击Windows系统任务栏上的 图标。
- 右键单击Windows系统任务栏上的 图标，然后由弹出的菜单中点选“设定”。

在华科益书扫软件窗口中，您可以点击“模式设定” 来调整扫描设定；您也可以在此窗口中调整储存设定。

#### 使用一键通按键进行扫描

操作此扫描仪进行图像的扫描很容易。请参照如下操作步骤：

1. 将书本或稿件放到扫描仪上。
2. 按下扫描仪上的Color Scan、Grayscale Scan或Text Scan按键。

扫描随即开始扫描并执行您在“华科益书扫软件”窗口中指定的任务。

